

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostraße 18
86504 Merching
Telefon: 08233/381-123

E-Mail: service@forum-verlag.com
www.forum-verlag.com



**Unser Wissen
für Ihren Erfolg**

PC-Dokumentenmappe Brandschutz

Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte interessieren.

Im Folgenden finden Sie eine Leseprobe aus unserer PC-Dokumentenmappe Brandschutz.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „Zur Bestellung“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM Verlag Herkert GmbH
Mandichostr. 18
86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222
E-Mail: service@forum-verlag.com

© Alle Rechte vorbehalten. Ausdruck, datentechnische Vervielfältigung (auch auszugsweise) oder Veränderung bedürfen der schriftlichen Zustimmung des Verlages.

Checkliste

Anlagentechnischer Brandschutz Brandmeldeanlagen

Firma und Stempel

Firma:

Name des Prüfers:

Ort und Datum der Prüfung:

Ort

, den

Datum

Nr.	Prüffrage	Geprüft		Maßnahme bis wann
		Ja	Nein	
Grundsätzliche Anforderungen an Planung, Bau und Betrieb von Brandmeldeanlagen				
1.	Ist die Brandmeldeanlage (BMA) integraler Bestandteil des betrieblichen Brandschutzkonzepts?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Wurden von Ihrem Fachunternehmen bei der Planung, dem Aufbau und dem Betrieb der BMA die Anforderungen der nachfolgenden Normen berücksichtigt? <ul style="list-style-type: none"> • DIN EN 54 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • DIN 14 675 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • DIN VDE 0833 Teil 1 und 2 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • VdS 2095 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 			
3.	Wurden die technischen Anschaltbedingungen für Brandmeldeanlagen bei der zuständigen Brandschutzdienststelle erfragt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Wurde eine verantwortliche Person nach DIN 14 675 benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Gewährleistet der Betrieb der Brandmeldeanlagen, dass <ul style="list-style-type: none"> • Brände in der Entstehungsphase entdeckt werden (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • betroffene Menschen schnell informiert und alarmiert werden (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Brandschutz- und Betriebseinrichtungen ggf. angesteuert werden (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Feuerwehr und/oder andere hilfeleistenden Stellen schnell alarmiert werden (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • Brände in der Entstehungsphase entdeckt werden (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> • der Gefahrenbereich eindeutig lokalisiert und angezeigt wird (Schutzziel nach DIN 14 675)? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 			

Nr.	Prüfrage	Geprüft		Maßnahme bis wann
		Ja	Nein	
12.	Wurde mit der zuständigen Brandschutzdienststelle abgeklärt, dass die BMA mit den dort festgelegten Anforderungen genügt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Wurde mit der Bauaufsichtsbehörde abgeklärt, dass die BMA mit den dort festgelegten Anforderungen übereinstimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Wurde mit dem Feuerversicherer abgeklärt, dass die BMA mit den dort festgelegten Anforderungen übereinstimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vierteljährliche Funktionsprüfung				
15.	Wird die ständige Betriebsbereitschaft der BMA durch eine vierteljährliche Funktionsprüfung (fachkundige Person) nachgewiesen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.	Beinhaltet die vierteljährliche Funktionsprüfung das Prüfen <ul style="list-style-type: none"> • auf Verschmutzung der Anlage? • auf Beschädigung der Anlage? • auf Korrosion der Anlage? • auf Befestigung der Anlage? • der Melderbeschriftung? • bei Netzstörungen? • der Batterieversorgung? • des Feuerwehrschlüsseldepots? • der Blitzleuchten? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.	Werden alle durchgeführten Funktionsprüfungen dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Jährliche Wartung				
18.	Beinhaltet die jährliche Wartung die Funktionsprüfung der vierteljährlichen Funktionstests?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Werden bei der jährlichen Wartung <ul style="list-style-type: none"> • alle Befestigungen auf festen Sitz geprüft? • alle Anschlüsse auf festen Sitz geprüft? • alle Anschlüsse nachgezogen? • die Anzeigeeinrichtungen geprüft? • die Linienmelder, RAS justiert? • die zentralen Alarmierungseinrichtungen auf Funktion geprüft? • die Ansteuerung von Wählgeräten oder sonstigen Übertragungseinrichtungen auf Funktionsfähigkeit geprüft? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Wird bei der jährlichen Wartung die Stromaufnahme gemessen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Wird die gemessene Stromaufnahme mit dem Nennwert verglichen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Prüfrage	Geprüft		Maßnahme bis wann
		Ja	Nein	
22.	Wird die jährliche Wartung dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Datum, Unterschrift des Prüfers	
------------------------------------	--