

Leseprobe zum Download



Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter, basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com

Prüflisten zur Einhaltung rechtlicher Vorgaben

Allgemeine Grundsätze zum Betrieb elektrischer Anlagen gem. DIN VDE 0105-100

Firma: _____

Betriebsteil: _____

Name des Prüfers: _____

Ort und Datum der Prüfung: _____, den _____
 (Ort) (Datum)

Checkliste

Diese Checkliste erfüllt die Anforderungen der DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) in Bezug auf die Einhaltung allgemeiner Grundsätze sowie die Durchführung wiederkehrender Prüfungen und gilt für die Bedienung von und alle Arbeiten an elektrischen Anlagen sowie in ihrer Nähe.

Nr.	Prüffrage	Beachtet		Bemerkungen
		Ja	Nein	
4 Allgemeine Grundsätze (Abschnitt 4 DIN VDE 0105-100)				
Sicherer Betrieb				
1.	Wird im Vorfeld eines jeden Bedienvorgangs und aller Arbeiten an elektrischen Anlagen eine Bewertung der elektrischen Risiken vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Um die Sicherheit gewährleisten zu können, muss in einer Bewertung der elektrischen Risiken festgelegt werden, wie die Ausführung der Arbeiten und der Bedienvorgang erfolgen sollen und welche Vorkehrungen und Schutzmaßnahmen durchzuführen sind.
2.	Wird die Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustands der elektrischen Anlagen entsprechend der gültigen Errichternormen gewährleistet und bei Änderungen an den elektrischen Anlagen den jeweils gültigen Errichternormen angepasst?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Ist sichergestellt, dass Mängel mit ihrer Erkennung unverzüglich beseitigt oder mit ihrer erstmaligen Feststellung Maßnahmen zur Beseitigung unverzüglich eingeleitet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ist eine unverzügliche Beseitigung des Mangels nicht möglich, muss die Gefahr durch eindeutige Kennzeichnung (z. B. Hinweis durch Schilder, Absperrung) eingeschränkt werden. Bei akuter Gefahr für Personen, Nutztiere oder Sachen muss die Anlage außer Betrieb gesetzt werden.
4.	Wird in jedem Fall eines beobachteten Mangels im Betrieb der Anlagenbetreiber unverzüglich über den Mangel informiert und sind hierfür entsprechende Anweisungen erfolgt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Wird sichergestellt, dass Anlagen, die behelfsmäßig ausgebessert werden, in diesem Zustand nur für kurze Zeit in Betrieb bleiben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dies ist nur in Ausnahmefällen erlaubt und auch nur, wenn ein zwingender Grund vorliegt. Ein zwingender Grund kann beispielsweise die Aufrechterhaltung wichtiger Betriebsfunktionen sein.

Bestellmöglichkeiten



Die neue Elektrosicherheitsmappe

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice gerne weiter:

Kundenservice

☎ **Telefon: 08233 / 381-123**

✉ **E-Mail: service@forum-verlag.com**

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in unserem Online-Shop:

Internet

🌐 **<http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5901>**